ECAD サポートセンター

ネットワーク障害に伴う「キャビスタ連携」及び「ECAD library」の対応手順

（レジストリキー設定）

【対象キー】

・DCX 64bit 版
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥.NETFramework¥v4.0.30319

・DCX 32bit 版 / dio
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432Node¥Microsoft¥.NETFramework¥v4.0.30319

【追加する値】

・値の名前 ：SchUseStrongCrypto
・種類 ：DWORD（32 ビット）値
・値のデータ：1

＜手順＞

① スタートメニューを開き、下にスクロールして「Windows ツール」をクリックし、
「レジストリエディター」を実行します。
ユーザーアカウント制御のメッセージの「許可しますか？」は「はい」を選択します。

② 次のキーを表示し、レジストリの値を追加します。

・DCX 64bit 版の場合
キー：HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥.NETFramework¥v4.0.30319
v4.0.30319 を右クリックし、「新規（N)」＞「DWORD（32 ビット）値（D)」を選択します。
「新しい値 #1」が作成されます。
次の値の名前をコピーしてから、「新しい値 #1」を選択して右クリックし、
「名前の変更（R)」を選択します。
値の名前：SchUseStrongCrypto
「新しい値 #1」が青く反転表示された状態で再度右クリックし、「貼り付け（P)」
を選択して Enter キーを押します。
追加した値をダブルクリックし、「値のデータ（V)」に「1」と入力して「OK」をクリックします。

・DCX 32bit 版 / dio の場合
キー：
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432Node¥Microsoft¥.NETFramework¥v4.0.30319

以降の操作は DCX 64bit 版と同様に、値を追加し、「値のデータ」に「1」を入力します。
レジストリエディターを終了し、ECAD を再起動して機能が正常に動作するかご確認ください。